

## Daisy Perfect M



**Daisy Perfect M** este modelul de casa de marcat stationara AVIZATA pentru Romania conform noii legislatii intrate in vigoare in anul 2018.

Aceasta este echipata cu toate dispozitivele necesare pentru conectarea la distanta cu serverele ANAF (atunci cand acestea vor fi functionale), nemaifiind necesara adaugarea de dispozitive externe sau interne pentru conformitate.

Casa de marcat **Daisy Perfect M** este destinata activitatilor cu volum mediu si mare de bonuri fiscale emise zilnic, accepta rola de hartie cu lungime mare de pana la 35 m, poate deschide sertar de bani, este alimentata din retea dar poate fi alimentata si din acumulatorul intern de tip NiMH de 6V - 1800mAh. Este dotata cu port miniUSB pentru conectare la PC si port serial RS232 pentru conectare cititor coduri de bare sau cantar electronic. Specific acestei case de marcat este prezenta tasta "HELP" care explica toate informatiile aparute pe ecranul LCD operator.

**Perfect M** este o casa de marcat moderna, produsa in totalitate in anul 2018, ce include sub carcasa o multime de caracteristici si dispozitive care plaseaza aceasta casa de marcat in randul celor mai performante din clasa ei:

- acumulator NiMH 6V - 1800mAh
- modem GPRS
- module WiFi si BT integrate (acestea se vor putea folosi la urmatorul upgrade de firmware care se va face la momentul conectarii cu serverele ANAF)
- dispozitiv de backup extern pe card SD 8GB

- memorie de Jurnal Electronic protejata
- dispozitiv de securizare cu Cryptocard (SAM - Security acces module) conform cu standardul FIPS140-2
- adaptor de alimentare la retea 7,5V cc - 3,3A
- optional adaptor incarcare acumulator de la AUTO cu 12V sau 24V
- port dedicat pentru deschidere sertar de bani
- conectarea la un PC a casei de marcat , pentru programarea articolelor sau functionarea ca imprimanta fiscala se face prin portul USB-B, montat pe casa de marcat, cu ajutorul driverului de conectare VCP V1.5.0.

## Specificatii tehnice

**Alimentare:** Direct de la retea prin adaptor de alimentare AC/DC 220Vca - 7,5Vcc 3,5A; inclus acumulator principal alimentare reincarcabil NiMH - 6Vcc , 1800 mAh

**Tastatura:** 32 butoane , unele dintre ele avand functii duble

**Tip imprimanta:** Imprimanta termica liniara , 32 simbol per linie, 12 linii / sec , cca 80mm/sec

**Afisaj operator:** 132 x 64 px LCD grafic cu indicatori grafici pentru informatii despre starea AMEF

**Afisaj client:** 128 x 128 px LCD grafic functional numai pentru informatiile utile clientului

**Interfete de comunicare:** 1 x RS232 pentru Cititor cod bare si cantar electronic; 1 x miniUSB port virtual serial pentru conectare PC, 1x ETH port inactiv

**Numar de articole (PLU):** 30.000 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de masura etc.

**Numar de clienti:** 10.000 pentru facturare sau introducere CIF client fara programare

**Departamente:** 95 + 4, 4 direct pe tast, restul de departamente prin combinate de taste

**Numar de operatori:** 20 operatori , fiecare cu parola de autentificare

**Tip rola hartie folosita:** O rola hartie termica 57mm/55 mm diametru rola (cca. 35 m lungime)

**Jurnal Electronic:** JE Memorie interna tip microSD protejata cu capacitatea de 40 milioane linii, 1,2 milioane bonuri

**Tipuri de plata acceptate:** 9 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet etc.

**Modul Bluetooth:** prezent pe placa de baza, momentan inactiv.

**Modul WIFI integrat:** integrat pe placa de baza , va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ)

**Modem GPRS integrat:** integrat pe placa de baza, va folosit pentru conectarea cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ - trebuie introdusa cartela SIM)

**Modul Criptare (SAM):** hardware specializat cu Cryptocard pentru stocarea certificatului digital si a perechii de chei (publica si privata) PKI

**Alte functii :**

Calcularea automata a restului

Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare

Corectarea (stergerea) inscrierilor gresite inainte de inchiderea bonului

Reduceri si adaosuri procentuale si valorice

Introducere CIF client in timpul bonului

Vanzarea repetata a unui produs

Imprimare LOGO grafic pe bon

Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem PC

**Rapoarte :**

Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor)

Raport X citire (fara golirea vanzarilor)

Raport X sau Z pe Casier

Raport X sau Z pe Articole

Raport X sau Z pe perioade de timp

Periodice din memoria fiscala

Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat

Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa

**Backup extern:** Export date pe SD-card extern (neinclus) pentru transmitere informatii online ANAF (pana pe 20 ale lunii urmatoare) sau direct pe PC cu ajutorul aplicatiei Daisy Manager

**Deschidere sertar de bani:** DA, conector RJ45 8 pini sertar cu tensiune de deschidere de 6V

**Dimensiuni (LxIxH):** 225x109x70mm

**Greutate:** 870 grame cu acumulatorul NiMH montat si cu rola de hartie

**Garantie:** 12 luni Standard

Smart Bill Cloud si POS - integrat complet cu driverul [Fisco](#), care poate fi achizitionat la pretul de 99 de lei (TVA inclus) pe website-ul producatorului.