

Daisy eXpert SX (cu acumulator, fara bluetooth)



Daisy eXpert SX este modelul AVIZAT pentru vanzarea pe piata din Romania conform noii legislatii in vigoare. Casa este echipata cu toate dispozitivele necesare de conectare la distanta cu serverele ANAF (atunci cand acestea vor fi functionale), nemaifiind necesara adaugarea de dispozitive externe sau interne pentru conformitate.

Daisy eXpert SX este o casa de marcat moderna, produsa in totalitate in anul 2018, ce include sub carcasa o multime de caracteristici si dispozitive care plaseaza aceasta casa de marcat in randul celor mai **performante** din clasa ei:

- **acumulator NiMH 6V - 1800mAh**
- modem **GPRS**
- module **WiFi** si **BT** integrate (acestea se vor putea folosi la urmatorul upgrade de firmware care se va face la momentul conectarii cu serverele ANAF)
- dispozitiv de **backup extern** micro SD card 8GB
- memorie de **Jurnal Electronic** protejata
- dispozitiv de securizare cu **Cryptocard** (SAM - Security acces module), conform cu standardul FIPS140-2
- adaptor de alimentare la retea
- optional adaptor incarcare acumulator de la AUTO cu 12V sau 24V

Conectarea la un PC a casei de marcat pentru programarea articolelor sau functionarea ca imprimanta fiscala se face prin portul USB, montat pe casa de marcat, cu ajutorul driverului de conectare VCP V1.4.0.

Pentru **programarea articolelor** sau parametrizarea casei de marcat se foloseste programul **Daisy Manager** .

Pentru conectarea ca **Imprimanta Fiscala** se foloseste driverul **Dprint Romania**.

Specificatii tehnice

Alimentare: Direct de la retea prin adaptor de alimentare AC/DC 220Vca - 7,5Vcc 3,5A; din acumulator intern reincarcabil NiMH - 6Vcc, 1800 mAh - montat pe casa de marcat; pentru utilizare pe masini, acumulatorul se incarca din Adaptor incarcare AUTO - DC/DC in: 12-24V; out: 7,5V 1A (se livreaza la cerere, contra cost)

Tastatura: 29 butoane, unele dintre ele avand functii duble

Tip imprimanta: Imprimanta termica liniara, 32 simbol per linie, 12 linii/sec , cca 80mm/sec

Afisaj operator: 132 x 48 px. LCD grafic cu indicatori grafici pentru informatii despre starea AMEF

Afisaj client: 132 x 24 px LCD grafic functional numai pentru informatiile utile clientului

Interfete de comunicare: 1 x RS232 pentru Cititor cod bare si cantar electronic; 1 x USB port virtual serial pentru conectare PC

Numar de articole (PLU): 30.000 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de masura etc.

Numar de clienti: 10.000 clienti pentru facturare sau introducere CIF client fara programare prealabila, in timpul emiterii bonului fiscal

Departamente: 95 + 4, 4 departamente direct pe taste, restul de departamente prin combinate de taste

Numar de operatori: 20 operatori , fiecare cu parola de autentificare

Tip rola hartie folosita: O rola hartie termica 57mm/40 mm diametru rola (cca. 15 m lungime)

Jurnal Electronic: JE Memorie interna tip microSD protejata cu capacitatea de 40 milioane linii

Tipuri de plata acceptate: 9 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet etc.

Modul Bluetooth: prezent pe placa de baza, momentan inactiv

Modul WIFI integrat: integrat pe placa de baza, va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ)

Modem GPRS integrat: integrat pe placa de baza, va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF (la momentul cand serverul ANAF va fi activ - trebuie introdusa cartela SIM)

Modul Criptare (SAM): hardware specializat cu Cryptocard pentru stocarea certificatului digital si a perechii de chei (publica si privata) PKI . Modulul este securizat FIPS 140-2

Alte functii :

Calcularea automata a restului

Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare

Corectarea (stergerea) inscrierilor gresite inainte de inchiderea bonului

Reduceri si adaosuri procentuale si valorice

Introducere CIF client in timpul bonului

Vanzarea repetata a unui produs

Imprimare LOGO grafic pe bon (max 344x144 px)

Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem PC

Rapoarte :

Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor)

Raport X citire (fara golirea vanzarilor)

Raport X sau Z pe Casier

Raport X sau Z pe Articole

Raport X sau Z pe perioade de timp

Periodice din memoria fiscala

Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat

Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa

Backup extern: Export date pe SD-card extern pentru transmitere informatii online ANAF (pana pe 20 ale lunii urmatoare); casa de marcat se livreaza cu microSD card-ul extern de 8GB oferit CADOU de firma Zeus Service SRL

Deschidere sertar de bani: NU

Dimensiuni (Lxlxh): 225x109x70mm

Greutate: 550 grame cu acumulatorul NiMH montat

Garantie: 12 luni Standard

Smart Bill Cloud si POS - integrat complet cu driverul [Fisco](#), pe care il puteti achizitiona la pretul de 99 de lei (TVA inclus) pe website-ul producatorului